



## Produktdatablad for Nexa GNS-1236S – 240 volt.

### Nettdrevet kablet seriekoblet optisk røykvarsler med pausefunksjon.

Tidlig varslings – høyere sikkerhet.

Nexa GNS-1236 er en prisgunstig nettdrevet optisk røykvarsler for kablet seriekobling med pausefunksjon. Leveres med monterings sokkel med skruterminaler for enkel tilkobling.

Hver røykvarsler har et eget utbyttbart 9 volts batteri som backup, skulle nettspenningen bortfalle. Nexa GNS-1236 oppfyller kravene i TEK-10, § 11-12 til nettdrevne seriekoblede røykvarslere i nye bygg.

Inntil 40 varslere kan kobles sammen, med et maksimalt kabelstrekk på 150 meter. Det anbefales å bruke en dedikert sikringskurs til røykvarslerne for å unngå at nettspenningen forsvinner ved for eksempel overbelastning fra andre apparater. Alle varslerne må kobles til samme sikringskurs for at seriekoblingen skal fungere.

#### Visuell lokalisering av kildevarsler.

Kildevarsler vil pipe konstant og den røde dioden vil blinke hurtig. De andre varslerne vil gå i alarm uten at den røde dioden vil ikke blinke.

#### Pausefunksjon – enkel avstilling av feilalarmer.

Ved å holde inne testknappen på kildevarsler i 3-4 sekunder avstilles denne i ca. 10 minutter. Ved kraftig røykdannelse eller økning av røykmengde vil den gå i alarm på nytt. Etter ca. 10 minutter går varsleren automatisk tilbake til normal overvåkning.

#### Bytte av backupbatteri.

Bytte av backupbatteri er enkelt og bør gjøres årlig. Varslerne vil også gi en gjentagende gjentagende signaltone hvert minutt og den røde dioden vil slutte å blinke når backupbatteriet begynner å bli dårlig. Slå alltid av sikringskursen før du bytter backupbatteri.

#### Stor testknapp og batterisperre

Testknappen er i midten av røykvarsleren og såpass stor at den kan betjenes med en langkost. Batterisperren gjør at røykvarsleren ikke kan monteres på sokkelen uten backupbatteri.

#### 5-års reklamasjonsrett

5-års reklamasjonsrett gjeldene fra kjøpsdato. Garantien gjelder under forutsetning av at bruksanvisningen følges. Gjelder ikke backupbatteriet.



#### Tekniske data:

**Dimensjoner:** ca. Ø 120 mm, H 55 mm.

**Vekt:** ca. 210 gr.

**Backupbatteri:** 9 volt, medfølger.

**Backupbatteriets levetid:** >1 år

**Driftstemperatur:** +0° til +40°C

**Luftfuktighet:** 10 – 90 % RL.

**Signaltonens lydstyrke:** >85 db (A)/3 m.

**Maks antall i serie:** 40 stk.

**Maks avstand mellom varslere:** 150 m.

**Standarder:** CE merket, oppfyller EN-14604:2005. Dobbeltisolert, Klasse II apparat..

**Sertifikatnummer:** 0086-CPD-550565

**Leveringsomfang:** Røykvarsler, monterings sokkel, backup batteri, støvtrekk, festemateriell og norsk bruksanvisning.

**Forpakning:** Stk. pakket i salgsforpakning for henging på pigg. 48 stk. i ytterkartong.

